



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта 2023 г. № 457


МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

6014960 (1.19)



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 марта 2023 г. № 457

**ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства
Российской Федерации по вопросам вывода объектов
электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации**

1. В Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5525; 2021, № 11, ст. 1796; 2022, № 27, ст. 4863):

а) после абзаца пятого пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"изменения схемы внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств в целях вывода из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, не отнесенных к объектам диспетчеризации, в соответствии с Правилами вывода объектов



электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 86 "Об утверждении Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации";";

б) в пункте 7¹ слова "указанных в пунктах 12¹, 13² - 13⁵ и 14" заменить словами "указанных в пунктах 12¹, 13² - 13⁵, 13⁸ и 14";

в) в абзаце первом пункта 8 слова "согласно приложениям № 4 - 7" заменить словами "согласно приложениям № 4 - 7¹";

г) дополнить пунктом 13⁸ следующего содержания:

"13⁸. В заявке, направляемой заявителем в целях вывода из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, не отнесенных к объектам диспетчеризации, должны быть указаны:

а) сведения, предусмотренные подпунктами "а" и "в" пункта 9 настоящих Правил;

б) наименование и место нахождения объектов электросетевого хозяйства, не отнесенных к объектам диспетчеризации, планируемых к выводу из эксплуатации;

в) наименование (описание) энергопринимающих устройств, принадлежащих третьим лицам, которые необходимо отсоединить от объектов электросетевого хозяйства, не отнесенных к объектам диспетчеризации, планируемых к выводу из эксплуатации, и присоединить непосредственно к электрическим сетям сетевой организации;

г) планируемый срок вывода из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, не отнесенных к объектам диспетчеризации.";

д) после абзаца пятнадцатого подпункта "б" пункта 16 дополнить абзацем следующего содержания:

"2 года - для заявителей, указанных в пункте 13⁸ настоящих Правил";

е) в абзаце первом пункта 25 слова "указанных в пунктах 12¹, 13² - 13⁵ и 14" заменить словами "указанных в пунктах 12¹, 13² - 13⁵, 13⁸ и 14";

ж) дополнить пунктом 25⁸ следующего содержания:

"25⁸. В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктом 13⁸ настоящих Правил, должны быть указаны:

а) точки присоединения;



б) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств, принадлежащих третьим лицам (определяется сетевой организацией);

в) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (за исключением мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, принадлежащих третьим лицам, указанных в подпункте "в" пункта 13⁸ настоящих Правил, включая урегулирование отношений со смежными сетевыми организациями и собственниками объектов электросетевого хозяйства, которые осуществляются сетевой организацией);

г) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети сетевой организации, в которую подана заявка, а также смежных сетевых организаций (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии);

д) требования к приборам учета электрической энергии (мощности) и иному оборудованию, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты.";

з) в абзаце третьем пункта 26 слова "в соответствии с пунктами 25, 25¹, 25⁶ и 25⁷" заменить словами "в соответствии с пунктами 25, 25¹ и 25⁶ - 25⁸";

и) пункт 40⁸ дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) порядок вывода из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств, в том числе порядок распределения между сторонами опосредованного присоединения расходов (затрат), связанных с реализацией мероприятий по сохранению условий электроснабжения лица, энергопринимающие устройства которого планируется присоединить к объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств, в случае вывода из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств.";

к) пункт 57 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в целях вывода из эксплуатации объектов



электросетевого хозяйства, не отнесенных к объектам диспетчеризации, переоформление документов о технологическом присоединении осуществляется сетевой организацией в инициативном порядке в соответствии с пунктом 57¹ настоящих Правил.";

л) дополнить пунктом 57¹ следующего содержания:

"57¹. По окончании процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в целях вывода из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, не отнесенных к объектам диспетчеризации, сетевая организация в инициативном порядке самостоятельно осуществляет переоформление документов о технологическом присоединении в отношении потребителей, энергопринимающие устройства которых отсоединены от указанных объектов электросетевого хозяйства и присоединены непосредственно к электрическим сетям сетевой организации.

В срок, не превышающий 15 дней (в случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления - в срок не более 30 дней) с даты подписания акта об осуществлении технологического присоединения, сетевая организация направляет в адрес потребителей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, подписанные с ее стороны переоформленные технические условия, а также акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящим Правилам, при этом действие ранее составленных документов о технологическом присоединении прекращается.

В случае если технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат (подлежали) согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, сетевая организация согласовывает с субъектом оперативно-диспетчерского управления переоформляемые технические условия. Потребитель, указанный в абзаце первом настоящего пункта, подписывает переоформленные документы о технологическом присоединении и возвращает один подписанный экземпляр в сетевую организацию в течение 3 дней со дня получения указанных документов.

В случае если у потребителя, указанного в абзаце первом настоящего пункта, заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с субъектом розничного рынка, сетевая организация направляет в письменном или электронном виде копии переоформленных технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения соответствующему субъекту розничного



рынка в срок, не превышающий 3 дней со дня получения сетевой организацией указанных документов, подписанных потребителем.

Переоформление документов о технологическом присоединении, указанных в настоящем пункте, осуществляется сетевой организацией без взимания платы.";

м) в наименовании раздела X слова "указанных в пунктах 12¹, 13² - 13⁵ и 14" заменить словами "указанных в пунктах 12¹, 13² - 13⁵, 13⁸ и 14";

н) дополнить пунктами 114 - 116 следующего содержания:

"114. В отношении заявителей, указанных в пункте 13⁸ настоящих Правил, положения пунктов 8⁴, 8⁵, 10, абзаца пятого пункта 15, абзаца первого пункта 16¹, подпункта "в" пункта 18, абзаца первого пункта 19, абзацев третьего и четвертого пункта 30⁴ настоящих Правил не применяются.

115. В отношении заявителей, указанных в пункте 13⁸ настоящих Правил, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту в порядке, установленном настоящими Правилами.

116. В отношении заявителей, указанных в пункте 13⁸ настоящих Правил, проверка выполнения технических условий проводится только в случае, если техническими условиями предусмотрены мероприятия, выполняемые заявителем, и (или) технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах).

Проверка выполнения технических условий в отношении мероприятий, выполнение которых в соответствии с техническими условиями предусмотрено заявителем, проводится сетевой организацией в объеме указанных мероприятий, при этом положения пунктов 82 - 87, абзацев третьего - девятого пункта 88 и пунктов 91 - 102 (в части мероприятий, которые выполняются заявителем) настоящих Правил не применяются.";

о) дополнить приложением № 7¹ следующего содержания:



"ПРИЛОЖЕНИЕ № 7¹
к Правилам технологического
присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству
электрической энергии,
а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам,
к электрическим сетям

З А Я В К А

**юридического лица (индивидуального предпринимателя),
физического лица на изменение схемы внешнего электроснабжения
ранее присоединенных энергопринимающих устройств в целях
вывода из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства,
не отнесенных к объектам диспетчеризации**

1. _____
(полное наименование заявителя - юридического лица;

фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя)

2. Номер записи в Едином государственном реестре
юридических лиц (номер записи в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей) и дата ее внесения в реестр¹

_____.

Паспортные данные²: серия _____ номер _____
выдан (кем, когда) _____.



3. Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес

(индекс, адрес)

4. В связи с планируемым выводом из эксплуатации

(наименование и место нахождения объектов электросетевого хозяйства)

просит осуществить технологическое присоединение _____
(наименование (описание))

энергопринимающих устройств, принадлежащих третьим лицам, которые необходимо отсоединить от объектов электросетевого хозяйства, планируемых к выводу из эксплуатации, и присоединить непосредственно к электрическим сетям сетевой организации)

5. Планируемый срок вывода из эксплуатации: _____.

Заявитель³:

Подпись:

¹ Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

² Для физических лиц.

³ Руководитель организации, индивидуальный предприниматель, иное уполномоченное заявителем лицо."

2. В Правилах вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 86 "Об утверждении Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 86"



Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 6, ст. 985; 2022, № 13, ст. 2094; 2023, № 2, ст. 511):

а) в пункте 1:

абзац пятый дополнить словами "(в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах - независимо от величины установленной мощности)";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Помимо указанных в абзацах четвертом - седьмом настоящего пункта объектов диспетчеризации, в соответствии с настоящими Правилами согласованию подлежит вывод из эксплуатации следующих объектов электроэнергетики, не отнесенных к объектам диспетчеризации:

объекты электросетевого хозяйства (электросетевое оборудование), не отнесенные к объектам диспетчеризации, входящие в состав объекта по производству электрической энергии (мощности), используемые для передачи электрической энергии потребителям, в случае вывода из эксплуатации всех единиц генерирующего оборудования, входящих в состав объекта по производству электрической энергии (мощности), отнесенных к объектам диспетчеризации;

генерирующее оборудование, не отнесенное к объектам диспетчеризации, входящее в состав объектов по производству электрической энергии (мощности), установленная мощность которых составляет 5 МВт или более, функционирующих в составе Единой энергетической системы России или технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы, при условии, что указанные объекты по производству электрической энергии (мощности) используются для электроснабжения неограниченного круга лиц (электрическая энергия, произведенная указанными объектами по производству электрической энергии (мощности), реализуется на оптовом рынке электрической энергии и мощности или на розничном рынке электрической энергии по договору с гарантирующим поставщиком электрической энергии или энергосбытовой организацией).";

б) в абзаце первом пункта 2 слова "если иное не предусмотрено договорами" заменить словами "если иное не предусмотрено настоящими Правилами или договорами";



в) абзац второй пункта 44 дополнить словами ", а также заявление о выводе из эксплуатации не отнесенного к объектам диспетчеризации электросетевого оборудования, входящего в состав объекта по производству электрической энергии (мощности), используемого для передачи электрической энергии потребителям";

г) пункт 45 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

"уведомлений сетевых организаций, содержащих мотивированный вывод о наличии (отсутствии) нарушения условий электроснабжения потребителей (установленной категории надежности электроснабжения и качества электрической энергии) вследствие вывода из эксплуатации входящих в состав объекта по производству электрической энергии (мощности) объектов электросетевого хозяйства (электросетевого оборудования), не отнесенных к объектам диспетчеризации, используемых для передачи электрической энергии потребителям, - в случае, указанном в абзаце первом пункта 45¹ настоящих Правил";

д) дополнить пунктом 45¹ следующего содержания:

"45¹. В случае если собственник объекта по производству электрической энергии (мощности) планирует вывести из эксплуатации все единицы генерирующего оборудования, входящие в состав такого объекта по производству электрической энергии (мощности), и в состав такого объекта по производству электрической энергии (мощности) входят объекты электросетевого хозяйства (электросетевое оборудование), не отнесенные к объектам диспетчеризации, используемые для передачи электрической энергии потребителям, то до подачи проекта заявления о выводе из эксплуатации объекта диспетчеризации в уполномоченный диспетчерский центр в соответствии с пунктом 45 настоящих Правил собственник указанного объекта по производству электрической энергии (мощности) направляет проект такого заявления в сетевые организации, линии электропередачи которых присоединены к указанным объектам электросетевого хозяйства (электросетевому оборудованию), и (или) сетевые организации, которые оказывают услуги по передаче электрической энергии потребителям, энергопринимающие устройства которых присоединены к указанным объектам электросетевого хозяйства (электросетевому оборудованию).

Сетевые организации, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта заявления о выводе из эксплуатации объекта диспетчеризации направляют собственнику указанного объекта



по производству электрической энергии (мощности) уведомления, содержащие мотивированный вывод о наличии (отсутствии) нарушения условий электроснабжения потребителей (установленной категории надежности электроснабжения и качества электрической энергии) вследствие вывода из эксплуатации входящих в состав объекта по производству электрической энергии (мощности) объектов электросетевого хозяйства (электросетевого оборудования), не отнесенных к объектам диспетчеризации, используемых для передачи электрической энергии потребителям.

В случае если объект по производству электрической энергии (мощности) и указанные в абзаце первом настоящего пункта линии электропередачи принадлежат на праве собственности субъекту оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе, совмещающему деятельность по производству и купле-продаже (поставке) электрической энергии и (или) передаче электрической энергии с деятельностью по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, положения абзаца второго настоящего пункта применению не подлежат. В указанном случае субъект оперативно-диспетчерского управления самостоятельно устанавливает факт наличия (отсутствия) нарушения условий электроснабжения потребителей (установленной категории надежности электроснабжения и качества электрической энергии) вследствие вывода из эксплуатации входящих в состав объекта по производству электрической энергии (мощности) объектов электросетевого хозяйства (электросетевого оборудования), не отнесенных к объектам диспетчеризации, используемых для передачи электрической энергии потребителям, и учитывает этот факт при подготовке заключения о возможности либо невозможности вывода объекта диспетчеризации из эксплуатации в соответствии с пунктом 54 настоящих Правил.";

е) в предложении первом пункта 48¹ слова "Дополнительно заявитель" заменить словом "Заявитель";

ж) пункт 54 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае подачи в соответствии с абзацем вторым пункта 44 настоящих Правил заявления о выводе из эксплуатации не отнесенного к объектам диспетчеризации электросетевого оборудования, входящего в состав объекта по производству электрической энергии (мощности), используемого для передачи электрической энергии потребителям, при подготовке заключения о возможности либо невозможности вывода



объекта диспетчеризации из эксплуатации субъектом оперативно-диспетчерского управления также учитываются уведомления сетевых организаций, содержащие мотивированный вывод о наличии (отсутствии) нарушения условий электроснабжения потребителей (установленной категории надежности электроснабжения и качества электрической энергии) вследствие вывода из эксплуатации входящих в состав объекта по производству электрической энергии (мощности) объектов электросетевого хозяйства (электросетевого оборудования), не отнесенных к объектам диспетчеризации, направляемые собственнику указанного объекта по производству электрической энергии (мощности) в соответствии с абзацем вторым пункта 45¹ настоящих Правил.";

з) в пункте 56:

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

"вывод объекта диспетчеризации из эксплуатации может привести к нарушению условий электроснабжения потребителей (установленной категории надежности электроснабжения и качества электрической энергии).";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Установление субъектом оперативно-диспетчерского управления наличия (отсутствия) обстоятельства, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, осуществляется на основании уведомлений сетевых организаций, направляемых заявителем в соответствии с абзацем шестым пункта 45 настоящих Правил.";

и) в пункте 65 слова "уполномоченный орган направляет в совет рынка запрос в письменной форме о предоставлении такого заключения с приложением документов, предоставленных заявителем в соответствии с пунктом 64 настоящих Правил" заменить словами "уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения от заявителя документов, указанных в пункте 64 настоящих Правил, направляет в совет рынка запрос в письменной форме о предоставлении такого заключения с приложением указанных документов и информации о дате подачи заявителем заявления о выводе из эксплуатации объекта диспетчеризации";

к) абзац второй пункта 68 изложить в следующей редакции:

"о наличии оснований для проведения конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов - при условии, что выводимый из эксплуатации объект расположен в пределах территории ценовой зоны оптового рынка, а представленное в заключении совета рынка значение



предельной (максимальной) цены на мощность, которая может быть определена по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов, превышает значение цены, определенной по результатам конкурентного отбора мощности на год, в котором заявитель планирует вывод объекта диспетчеризации из эксплуатации;"

л) предложение второе абзаца четвертого пункта 93 изложить в следующей редакции: "В случае невыполнения заявителем требования, предусмотренного пунктом 84¹ настоящих Правил, и (или) наличия замечаний к предложениям в отношении перечня мероприятий субъект оперативно-диспетчерского управления отказывает в согласовании предложений в отношении перечня мероприятий.";

м) абзац первый пункта 112 дополнить словами "(далее - Правила технологического присоединения)";

н) в предложении втором абзаца третьего пункта 137⁵ слова "о возможности либо" исключить;

о) в пункте 158:

в абзаце четвертом слова "решение о внесении изменений в решение о согласовании вывода объекта диспетчеризации из эксплуатации, ранее принятое в соответствии с пунктом 62 настоящих Правил, в части переноса планируемой даты вывода объекта диспетчеризации из эксплуатации на более ранний срок" заменить словами "решение о согласовании вывода объекта диспетчеризации из эксплуатации в более раннюю дату";

в абзаце пятом слова "отказывает в удовлетворении ходатайства о досрочной проверке выполнения ранее принятого решения и выводе объекта диспетчеризации из эксплуатации в более раннюю дату" заменить словами "направляет уведомление об отказе в выводе объекта диспетчеризации из эксплуатации в более раннюю дату";

п) в абзаце четвертом пункта 164 слова "решение о внесении в него изменений в части переноса планируемой даты вывода объекта диспетчеризации из эксплуатации на более ранний срок" заменить словами "решение о согласовании вывода объекта диспетчеризации из эксплуатации в более раннюю дату";

р) дополнить разделом XII следующего содержания:



"XII. Порядок вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики,
не отнесенных к объектам диспетчеризации

172. Вывод из эксплуатации объектов электроэнергетики, не отнесенных к объектам диспетчеризации, а также оборудования и устройств, которые входят в состав указанных объектов, осуществляется собственниками таких объектов в порядке, предусмотренном настоящим разделом, за исключением объектов электросетевого хозяйства (электросетевого оборудования), не отнесенных к объектам диспетчеризации, входящих в состав объекта по производству электрической энергии (мощности), указанных в абзаце девятом пункта 1 настоящих Правил, которые выводятся из эксплуатации в случае вывода из эксплуатации всех единиц генерирующего оборудования, входящих в состав указанного объекта по производству электрической энергии (мощности), отнесенных к объектам диспетчеризации, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для вывода из эксплуатации объектов диспетчеризации.

В целях определения возможности вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики, не отнесенных к объектам диспетчеризации, а также оборудования и устройств, которые входят в состав указанных объектов, устанавливается наличие (отсутствие) последствий вывода их из эксплуатации в виде нарушения условий электроснабжения потребителей (установленной категории надежности электроснабжения и качества электрической энергии).

173. Вывод из эксплуатации генерирующего оборудования, не отнесенного к объектам диспетчеризации, входящего в состав объекта по производству электрической энергии (мощности), установленная мощность которого составляет менее 5 МВт (за исключением таких объектов по производству электрической энергии (мощности), не имеющих технологических связей с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами), а также объектов микрогенерации осуществляется собственниками таких объектов самостоятельно.

174. Вывод из эксплуатации генерирующего оборудования, не отнесенного к объектам диспетчеризации, входящего в состав объекта по производству электрической энергии (мощности), установленная мощность которого составляет 5 МВт и более (за исключением таких объектов по производству электрической энергии (мощности), не имеющих технологических связей с Единой энергетической системой



России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами), осуществляется собственником такого объекта по производству электрической энергии (мощности) самостоятельно при условии, что такой объект по производству электрической энергии (мощности) используется преимущественно для нужд его владельца, а именно объем продажи производимой таким объектом электрической энергии сторонним потребителям не превышает 4 млн. кВт·ч в любом месяце за последние 3 календарных года.

175. Если объект по производству электрической энергии (мощности), указанный в пункте 174 настоящих Правил, используется для осуществления электроснабжения неограниченного круга лиц, а именно объем продажи производимой таким объектом электрической энергии сторонним потребителям превышает 4 млн. кВт·ч хотя бы в одном месяце за последние 3 календарных года, и собственником такого объекта не является субъект электроэнергетики, совмещающий деятельность по производству электрической энергии с деятельностью по передаче электрической энергии, то вывод из эксплуатации генерирующего оборудования, не отнесенного к объектам диспетчеризации, входящего в состав указанного объекта по производству электрической энергии (мощности), осуществляется собственником указанного объекта по производству электрической энергии (мощности) по согласованию с уполномоченным органом.

176. В целях вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, собственник объекта по производству электрической энергии (мощности), в состав которого входит такое генерирующее оборудование, направляет в адрес сетевых организаций, линии электропередачи которых присоединены к указанному объекту по производству электрической энергии (мощности) (объектам электросетевого хозяйства, входящим в состав указанного объекта по производству электрической энергии (мощности), и (или) сетевых организаций, которые оказывают услуги по передаче электрической энергии потребителям, энергопринимающие устройства которых присоединены к указанному объекту по производству электрической энергии (мощности), уведомление о намерении вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, с указанием планируемой даты вывода из эксплуатации (далее - планируемая дата вывода из эксплуатации), которая должна наступать не позднее чем через 5 лет после даты направления указанного уведомления.



Сетевые организации не позднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления о намерении вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, направляют в адрес собственника объекта по производству электрической энергии (мощности), в состав которого входит указанное генерирующее оборудование, письменное уведомление о наличии (об отсутствии) последствий вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, содержащее один из выводов:

об отсутствии указанных в абзаце втором пункта 172 настоящих Правил последствий вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, в планируемую дату вывода из эксплуатации;

об отсутствии указанных в абзаце втором пункта 172 настоящих Правил последствий вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, в планируемую дату вывода из эксплуатации при условии реализации до планируемой даты вывода из эксплуатации мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, предусмотренных инвестиционной программой сетевой организации, в случае если реализация указанных мероприятий устраняет последствия, указанные в абзаце втором пункта 172 настоящих Правил, и плановая дата реализации указанных мероприятий в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации наступает ранее планируемой даты вывода из эксплуатации;

о наличии указанных в абзаце втором пункта 172 настоящих Правил последствий вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, в планируемую дату вывода из эксплуатации и об отсутствии указанных последствий после реализации мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, предусмотренных инвестиционной программой сетевой организации, в случае если реализация указанных мероприятий устраняет последствия, указанные в абзаце втором пункта 172 настоящих Правил, и плановая дата реализации указанных мероприятий в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации наступает позднее планируемой даты вывода из эксплуатации;



о наличии указанных в абзаце втором пункта 172 настоящих Правил последствий вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, в планируемую дату вывода из эксплуатации.

Уведомление о наличии (об отсутствии) последствий вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, должно содержать обосновывающую информацию, в соответствии с которой соответствующей сетевой организацией сделан один из выводов, указанных в абзацах третьем - шестом настоящего пункта.

177. В случае если хотя бы в одном из уведомлений сетевых организаций о наличии (об отсутствии) последствий вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, содержится вывод, указанный в абзаце шестом пункта 176 настоящих Правил, собственник генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, в целях вывода его из эксплуатации:

разрабатывает и согласовывает с сетевыми организациями предложения в отношении мероприятий по реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям, и (или) новому строительству объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающие устранение последствий, указанных в абзаце втором пункта 172 настоящих Правил (далее - мероприятия по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил);

согласовывает с органом регулирования, на территории которого расположен объект по производству электрической энергии (мощности), в состав которого входит выводимое из эксплуатации генерирующее оборудование, указанное в пункте 175 настоящих Правил, один из вариантов мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил.

Разработка предложений в отношении мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, осуществляется на основании технического задания, подготовленного собственником такого генерирующего оборудования (привлеченной им проектной организацией), согласованного



с сетевой организацией (сетевыми организациями), указанной в пункте 176 настоящих Правил.

Разработка предложений в отношении мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, осуществляется с учетом утвержденных инвестиционных программ, а также предложений сетевых организаций (при наличии таких предложений) в отношении вариантов мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил.

Рассмотрение и согласование технического задания и предложений в отношении мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, осуществляется сетевой организацией в сроки, установленные разделом V настоящих Правил для рассмотрения и согласования технического задания и предложений в отношении перечня мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объектов диспетчеризации.

Предложения в отношении мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, должны содержать:

краткий анализ существующего баланса электрической энергии и мощности энергорайона, на территории которого располагается объект по производству электрической энергии (мощности), в состав которого входит выводимое из эксплуатации генерирующее оборудование, указанное в пункте 175 настоящих Правил (далее - энергорайон размещения генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил);

прогноз уровней потребления электрической энергии и мощности энергорайона размещения генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил;

анализ режимов работы электрической сети соответствующего класса напряжения в энергорайоне размещения генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил;

перечень учитываемых технических решений по перспективному развитию электроэнергетики с указанием плановой даты их реализации, основных технических параметров соответствующих объектов электроэнергетики и обосновывающих документов, которыми предусмотрены такие решения;



не менее 2 вариантов мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил;

результаты расчетов электроэнергетических режимов для каждого из разработанных вариантов мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил;

анализ уровней напряжения в электрической сети и соблюдения требований к качеству электрической энергии по напряжению для каждого из разработанных вариантов мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил;

предварительную величину капитальных затрат на реализацию каждого из разработанных вариантов мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил;

сроки реализации (включая проектирование) мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил;

технико-экономическое сравнение разработанных вариантов мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, с определением рекомендуемого варианта таких мероприятий.

В случае если собственником генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, планируется вывод из эксплуатации одновременно всех единиц генерирующего оборудования, не отнесенного к объектам диспетчеризации, и всех входящих в состав объекта по производству электрической энергии (мощности) объектов электросетевого хозяйства, не отнесенных к объектам диспетчеризации (объекта по производству электрической энергии (мощности) в целом), то разработка мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, осуществляется с учетом мероприятий по сохранению существующих условий электроснабжения, указанных в пункте 185 настоящих Правил, или мероприятий по изменению схемы внешнего электроснабжения ранее присоединенных к указанному объекту по производству электрической энергии (мощности) энергопринимающих устройств, предусмотренных пунктом 186 настоящих Правил.



В целях согласования с органом регулирования варианта мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, собственник такого генерирующего оборудования направляет в орган регулирования согласованные с сетевой организацией (сетевыми организациями) предложения в отношении мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил.

Орган регулирования в течение 10 рабочих дней со дня получения предложений в отношении мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, рассматривает указанные предложения и уведомляет собственника о согласованном варианте мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил. Согласование органом регулирования варианта мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, осуществляется по критерию минимума капитальных затрат (капитальных вложений) на его реализацию.

178. В целях вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, собственник такого генерирующего оборудования не позднее чем через 6 месяцев после получения уведомлений сетевых организаций, содержащих выводы, предусмотренные абзацем третьим, четвертым или пятым пункта 176 настоящих Правил, или согласования органом регулирования варианта мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, направляет в уполномоченный орган заявление о выводе из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил.

Заявление о выводе из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, должно содержать:

информацию о собственнике выводимого из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил (полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, его организационно-правовая форма или фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, идентификационный



номер налогоплательщика, почтовый адрес, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии);

диспетчерское наименование выводимого из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил;

диспетчерское наименование и местонахождение объекта по производству электрической энергии (мощности), в состав которого входит выводимое из эксплуатации генерирующее оборудование, указанное в пункте 175 настоящих Правил;

планируемую дату вывода из эксплуатации, которая наступает не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 5 лет после даты направления в уполномоченный орган заявления о выводе из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил.

К заявлению о выводе из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, прилагаются:

копии документов, подтверждающих принадлежность заявителю выводимого из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, на праве собственности;

копии уведомлений сетевых организаций о наличии (об отсутствии) последствий вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил;

согласованные с сетевой организацией (сетевыми организациями) предложения в отношении мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, и копия письма органа регулирования о согласовании варианта мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, - в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 177 настоящих Правил.

179. Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня получения заявления о выводе из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, соответствующего требованиям, указанным в пункте 178 настоящих Правил, принимает одно из решений:

о согласовании вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, без условий - в случае если все уведомления сетевых организаций о наличии



(об отсутствии) последствий вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, содержат вывод, предусмотренный абзацем третьим пункта 176 настоящих Правил;

о согласовании вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, при условии реализации мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, предусмотренных инвестиционными программами сетевых организаций, - в случае если хотя бы одно из уведомлений сетевой организации о наличии (об отсутствии) последствий вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, содержит вывод, предусмотренный абзацем четвертым или пятым пункта 176 настоящих Правил, и при этом ни одно из указанных уведомлений не содержит вывода, предусмотренного абзацем шестым пункта 176 настоящих Правил, и планируемая дата вывода из эксплуатации наступает позднее плановой даты реализации указанных мероприятий;

о приостановлении вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, до завершения реализации мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, предусмотренных инвестиционными программами сетевых организаций, - в случае если хотя бы одно из уведомлений сетевой организации о наличии (об отсутствии) последствий вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, содержит вывод, предусмотренный абзацем четвертым или пятым пункта 176 настоящих Правил, и при этом ни одно из указанных уведомлений не содержит вывода, предусмотренного абзацем шестым пункта 176 настоящих Правил, и планируемая дата вывода из эксплуатации наступает ранее плановой даты реализации указанных мероприятий;

о согласовании вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, при условии реализации согласованного органом регулирования варианта мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, - в случае если хотя бы одно из уведомлений сетевых организаций о наличии (об отсутствии) последствий вывода из эксплуатации генерирующего оборудования,



указанного в пункте 175 настоящих Правил, содержит вывод, предусмотренный абзацем шестым пункта 176 настоящих Правил, и планируемая дата вывода из эксплуатации наступает позднее чем через 40 месяцев с даты поступления заявления о выводе из эксплуатации указанного оборудования в уполномоченный орган;

о приостановлении вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, с планируемой даты вывода из эксплуатации до даты, наступающей через 40 месяцев с даты поступления заявления о выводе из эксплуатации указанного оборудования в уполномоченный орган, и о реализации согласованного органом регулирования варианта мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, - в случае если хотя бы одно из уведомлений сетевой организации о наличии (об отсутствии) последствий вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, содержит вывод, предусмотренный абзацем шестым пункта 176 настоящих Правил, и планируемая дата вывода из эксплуатации наступает не позднее 40 месяцев с даты поступления заявления о выводе из эксплуатации указанного оборудования в уполномоченный орган.

О принятом решении уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня его принятия уведомляет собственника генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, а также сетевые организации (в случае принятия решений, указанных в абзацах третьем - шестом настоящего пункта), на объектах электросетевого хозяйства которых планируется реализация мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, предусмотренных инвестиционными программами сетевых организаций, указанных в решении уполномоченного органа, или в соответствии с решением уполномоченного органа предусмотрена реализация мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил.

180. Согласованные решением уполномоченного органа, предусмотренным абзацем пятым или шестым пункта 179 настоящих Правил, мероприятия по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, включаются в инвестиционные программы соответствующих



сетевых организаций в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики".

Срок реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, определяется сетевыми организациями, но не может превышать 3 года с даты получения ими решения уполномоченного органа, указанного в абзаце пятом или шестом пункта 179 настоящих Правил.

181. Сетевые организации, на объектах электросетевого хозяйства которых предусматривается реализация мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, предусмотренных инвестиционными программами сетевых организаций, указанных в решении уполномоченного органа, предусмотренном абзацем третьим или четвертым пункта 179 настоящих Правил, не позднее 10 рабочих дней после дня завершения реализации указанных мероприятий (комплексного опробования объектов электросетевого хозяйства) направляют в уполномоченный орган уведомление, содержащее информацию о завершении реализации указанных мероприятий.

Сетевые организации, на объектах электросетевого хозяйства которых в соответствии с решением уполномоченного органа предусматривается реализация мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, не позднее 38 месяцев с даты получения ими решения уполномоченного органа, указанного в абзаце пятом или шестом пункта 179 настоящих Правил, направляют в уполномоченный орган уведомление, содержащее информацию о завершении реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, или информацию о невыполнении (выполнении не в полном объеме, причинах невыполнения и планируемых сроках завершения выполнения) мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил.



182. Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня получения уведомления, содержащего информацию, указанную в пункте 181 настоящих Правил, осуществляет одно из следующих действий:

направляет уведомление собственнику генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, о завершении мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, предусмотренных инвестиционными программами сетевых организаций, указанных в решении уполномоченного органа, предусмотренном абзацем третьим пункта 179 настоящих Правил, и возможности вывода из эксплуатации указанного генерирующего оборудования - в случае получения от всех сетевых организаций уведомлений, содержащих информацию о завершении реализации этих мероприятий, предусмотренную абзацем первым пункта 181 настоящих Правил;

принимает решение о согласовании вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, вывод из эксплуатации которого ранее был приостановлен в соответствии с решением уполномоченного органа, указанным в абзаце четвертом пункта 179 настоящих Правил, - в случае получения от всех сетевых организаций уведомлений, содержащих информацию, предусмотренную абзацем первым пункта 181 настоящих Правил;

направляет уведомление собственнику генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, о завершении мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, указанных в решении уполномоченного органа, предусмотренном абзацем пятым пункта 179 настоящих Правил, и возможности вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, - в случае получения от всех сетевых организаций уведомлений, содержащих информацию о завершении реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, предусмотренную абзацем вторым пункта 181 настоящих Правил;

принимает решение о приостановлении вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, вывод которого ранее был согласован в соответствии с решением уполномоченного органа, указанным в абзаце пятом пункта 179 настоящих Правил, до наиболее поздней из указанных в уведомлениях сетевых



организаций планируемых дат завершения мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, но не более чем на 12 месяцев позднее планируемой даты вывода из эксплуатации - в случае получения хотя бы от одной сетевой организации уведомления, содержащего информацию о невыполнении (выполнении не в полном объеме) мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, предусмотренную абзацем вторым пункта 181 настоящих Правил;

принимает решение о согласовании вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, вывод которого ранее был приостановлен в соответствии с решением уполномоченного органа, указанным в абзаце шестом пункта 179 настоящих Правил, - в случае получения от всех сетевых организаций уведомлений, содержащих информацию о завершении реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, предусмотренную абзацем вторым пункта 181 настоящих Правил;

принимает решение о продлении срока приостановления вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, до наиболее поздней из указанных в уведомлениях сетевых организаций планируемых дат завершения мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации указанного генерирующего оборудования, но не более чем на 12 месяцев позднее даты окончания приостановления вывода из эксплуатации, указанной в решении уполномоченного органа, предусмотренном абзацем шестым пункта 179 настоящих Правил, - в случае получения хотя бы от одной сетевой организации уведомления, содержащего информацию о невыполнении (выполнении не в полном объеме) мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, предусмотренную абзацем вторым пункта 181 настоящих Правил.

О принятом в соответствии с абзацем третьим, пятым, шестым или седьмым настоящего пункта решении уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня его принятия уведомляет собственника генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, и соответствующие сетевые организации.



Вывод из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, возможен не ранее выполнения в полном объеме мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, предусмотренных инвестиционными программами сетевых организаций, или мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, указанного в пункте 175 настоящих Правил, предусмотренных абзацами третьим - шестым пункта 179 настоящих Правил.

183. Вывод из эксплуатации объектов электроэнергетики, не отнесенных к объектам диспетчеризации, а также оборудования и устройств, которые входят в состав указанных объектов, принадлежащих сетевым организациям, а также субъектам электроэнергетики, совмещающим деятельность по производству электрической энергии с деятельностью по передаче электрической энергии, осуществляется указанными сетевыми организациями и субъектами электроэнергетики, совмещающими деятельность по производству электрической энергии с деятельностью по передаче электрической энергии, самостоятельно, если иное не предусмотрено договорами с лицами, имеющими технологическое присоединение к этим объектам электроэнергетики.

184. Вывод из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства (в том числе объектов электросетевого хозяйства, входящих в состав объектов по производству электрической энергии (мощности), не отнесенных к объектам диспетчеризации и не используемых для целей оказания услуг по передаче электрической энергии, осуществляется собственниками таких объектов самостоятельно при условии, что вывод таких объектов из эксплуатации не влечет препятствия перетоку электрической энергии на объекты электросетевого хозяйства или энергопринимающие устройства, принадлежащие другим лицам, и не приводит к нарушению условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и качества электрической энергии) (далее - негативные последствия) таких лиц.

В целях вывода из эксплуатации указанных в абзаце первом настоящего пункта объектов электросетевого хозяйства собственник таких объектов направляет в адрес сетевых организаций, линии электропередачи которых присоединены к указанным объектам электросетевого хозяйства, и (или) сетевых организаций, которые оказывают услуги по передаче электрической энергии потребителям, энергопринимающие устройства



которых присоединены к указанным объектам электросетевого хозяйства, уведомление о намерении вывода из эксплуатации указанных объектов.

В случае если вывод из эксплуатации указанных в уведомлении о намерении вывода из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства влечет негативные последствия, сетевые организации не позднее 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления письменно уведомляют собственников указанных объектов о наличии негативных последствий.

185. В случае получения указанного в пункте 184 настоящих Правил уведомления о наличии негативных последствий (при условии, что указанные негативные последствия не наступают в отношении граждан, использующих электроэнергию для бытовых и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью) вывод из эксплуатации указанных в таком уведомлении объектов осуществляется в порядке, определяемом соглашением о порядке вывода из эксплуатации, заключаемом между собственником указанных объектов электросетевого хозяйства и лицами, указанными в абзаце первом пункта 184 настоящих Правил (за исключением граждан, использующих электроэнергию для бытовых и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью), а в случае недостижения соглашения о таком порядке - в соответствии с пунктом 186 настоящих Правил.

В соглашении о порядке вывода из эксплуатации, указанного в абзаце первом пункта 185 настоящих Правил, предусматриваются мероприятия, направленные на сохранение существующих условий электроснабжения лиц, указанных в абзаце первом пункта 184 настоящих Правил (мероприятия по проектированию, строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства и (или) мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств таких лиц непосредственно к электрическим сетям сетевой организации) (далее - мероприятия по сохранению существующих условий электроснабжения).

Расходы, связанные с реализацией мероприятий по сохранению существующих условий электроснабжения, несет собственник выводимых из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, не отнесенных к объектам диспетчеризации, если иное не предусмотрено соглашением о перераспределении мощности в рамках опосредованного присоединения, заключенным между собственником таких объектов и лицами, указанными в абзаце первом пункта 184 настоящих Правил, в порядке,



предусмотренном Правилами технологического присоединения или иной договоренностью между собственником таких объектов и такими лицами.

Вывод из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, не отнесенных к объектам диспетчеризации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, возможен после реализации мероприятий по сохранению существующих условий электроснабжения, предусмотренных соглашением о порядке вывода из эксплуатации, или после завершения мероприятий по изменению схемы внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств лиц, указанных в абзаце первом пункта 184 настоящих Правил, в соответствии с пунктом 186 настоящих Правил.

186. В случае получения указанного в пункте 184 настоящих Правил уведомления о наличии негативных последствий в отношении граждан, использующих электроэнергию для бытовых и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, энергопринимающие устройства которых присоединены к указанным объектам электросетевого хозяйства, собственник таких объектов электросетевого хозяйства обязан обратиться в сетевую организацию, к электрическим сетям которой опосредованно присоединены энергопринимающие устройства указанных граждан, с заявкой об изменении схемы внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств указанных граждан к электрическим сетям сетевой организации в порядке, определенном Правилами технологического присоединения.

В случае недостижения соглашения о порядке вывода из эксплуатации, указанного в абзаце первом пункта 185 настоящих Правил, собственник указанных объектов электросетевого хозяйства, не отнесенных к объектам диспетчеризации, в целях вывода их из эксплуатации обращается в сетевую организацию, к электрическим сетям которой опосредованно присоединены энергопринимающие устройства лиц, указанных в абзаце первом пункта 184 настоящих Правил, с заявкой об изменении схемы внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств таких лиц к электрическим сетям сетевой организации.

Реализация мероприятий по изменению схемы внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств лиц, указанных в абзаце первом пункта 184 настоящих Правил, к электрическим сетям сетевой организации осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения.



Вывод из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, не отнесенных к объектам диспетчеризации, указанных в настоящем пункте, возможен после завершения мероприятий по изменению схемы внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств лиц, указанных в абзаце первом пункта 184 настоящих Правил, к электрическим сетям сетевой организации."

